

FLUKE®

Fluke 113 digital multimeter

Sann RMS-multimeter utformad för grundläggande elektriska tester

Nyhet



Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Intertekna AB
Kvarnvägen 15
663 40 Hammarö
Sweden

Tel: +46 54 52 10 00
Fax: +46 54 52 22 97
Web: www.intertekna.se
Email: info@intertekna.se

110-serien digitala multimetrar



Fluke 117



Fluke 115



Fluke 116



Fluke 114



Fluke 113

Nyhet



På alla ingångar



Kompakt design för ergonomisk användning och enhandsfattning

Flukes 110-serie har fem digitala sann RMS-multimetrar, var och en utformade för specifika användare. De kompakta instrumenten är praktiska att använda med en hand och har en bakgrundsbelyst display med stora, lättlästa siffror.

Fluke 117 multimeter med beröringsfri spänningsdetektion

Modell 117 är till för elektriker som jobbar i kommersiella och icke-kommersiella miljöer (till exempel sjukhus och skolor). Den har extrafunktioner som beröringsfri spänningsdetektion för en snabbare och säkrare användning.

Fluke 116 digital multimeter med termometer och mikroampere

Modell 116 är till för värme-, ventilations- och luftkonditioneringstekniker (VVS). Den omfattar temperaturmätare och mikroampfunktion för snabb felsökning av problem relaterade till värme och ventilation.

Fluke 115 multimeter för service på fältet

Modell 115 är en vardagsmultimeter för tekniker och används för elektrisk och elektronisk testning i service på fältet, inom industrin och vid andra tillämpningar där mer än en grundläggande funktion gör jobbet enklare.

Fluke 114 el-multimeter

Modell 114 är idealisk för elektrisk felsökning och enkel funktionstestning i bostäder och kommersiella lokaler. Den har alla basfunktioner samt en speciell finess som förhindrar felaktiga avläsningar orsakade av läckspänningar.

Fluke 113 multimeter

Modell 113 används för grundläggande elektriska tester och för reparationer av de flesta elektriska problem. Bland funktionerna finns Flukes VCHEK™, fler mätfunktioner, bakgrundsbelysning och överensstämmelse med de senaste säkerhetsstandarderna.

Funktioner

	113	114	115	116	117
Sanna effektivvärden	AC	AC	AC	AC	AC
Stor skallängd	6000	6000	6000	6000	6000
Bakgrundsbelysning	●	●	●	●	●
Analogt stapeldiagram	●	●	●	●	●
AutoVolt: Automatiskt val av AC/DC		●		●	●
VoltAlert™, beröringsfri spänningsdetektering				●	●
Inbyggd termometer för arbete med värme, ventilation och luftkonditionering				●	
LoZ: låg ingångsimpedans förebygger läckspänning		●		●	●
VCHEK™ LoZ funktion för mätning av låg impedans för en samtidig mätning av spänning eller kontinuitet	●				
Min/max/medel vid lagring av signalvariationer	●	●	●	●	●
Resistans, summer	●	●	●	●	●
Frekvens, kapacitans, diodtest	●/●/●	●	●	●	●
Mikroampere som testar brandvarnare				●	●
Hällfunktion för displayen	●	●	●	●	●
Automatiskt/manuellt områdesval	●	●	●	●	●
Indikering av lågt batteri	●	●	●	●	●
Kompakt fodral med avtagbart hölster	●	●	●	●	●

Specifikationer

(Besök Flukes webbplats för detaljerade specifikationer)

Funktioner	Max.	Max. upplösning	113	114	115	116	117
Spänning DC	600V	1mV	±(2%+2)	±(0,5%+2)	±(0,5%+2)	±(0,5%+2)	±(0,5%+2)
Spänning AC	600V	1mV		±(1,0%+3)	±(1,0%+3)	±(1,0%+3)	±(1,0%+3)
Ström DC	10,00A	1mA			±(1,0%+3)		±(1,0%+3)
Ström AC	10,00A	0,01A			±(1,5%+3)		±(1,5%+3)
Resistans	40MK (113: 60KK)	0,1K	±(0,9%+2)	±(0,9%+1)	±(0,9%+1)	±(0,9%+1)	±(0,9%+1)
Kapacitans	10000µF	1nF	±(1,9%+2)		±(1,9%+2)	±(1,9%+2)	±(1,9%+2)
Frekvens	50kHz	0,01Hz			±(0,1%+2)	±(0,1%+2)	±(0,1%+2)
Temperatur	-40°C/+400°C	0,1°C				±(1,0%+2)	
VCHEK™	600,0V AC/DC	0,1V	±(2,0%+3)				

Den bästa precisionen för alla användningsområden

Batterityp: 9-volts alkaliskt, vanligtvis 400 timmar
Storlek (HxBxD): 167 mm x 84 mm x 46 mm

Vikt: 0,55 kg (med batterier)
Tre års garanti

Rekommenderade tillbehör



C50



TL223



MC6



TPAK

Medföljande tillbehör

Testsladdar med 4-millimeters testpinnar och skyddshätta, hölster, installerat 9-volts batteri och bruksanvisning

Beställningsinformation:

Fluke 113 sann RMS-multimeter E-nr: 42 032 13

Fluke 114 sann RMS-multimeter E-nr: 42 032 14

Fluke 115 sann RMS-multimeter E-nr: 42 032 15

Fluke 116 sann RMS-multimeter E-nr: 42 032 16

Fluke 117 sann RMS-multimeter E-nr: 42 032 17

Fluke 117/322 elektrikers kombipaket