

9040/9062 fasföljdsvisare

Slut på vilda gissningar vid mätning av fasföljd/motorrotation

Fluke 9040

Fluke 9040 är effektivt för mätning av fasföljd överallt där trefasström används till att driva motorer, styrenheter och elektriska system. Fluke 9040 är en fasföljdsvisare som tydligt indikerar de 3 faserna på en LCD-display tillsammans med fasföljden, så att du ansluter rätt. Instrumentet gör det möjligt att snabbt avgöra fasföljden. Spännings- och frekvensområdet (upp till 700 V) är anpassat efter kommersiella och industriella tillämpningar. De testprober som medföljer instrumentet har kraftiga krokodilklämmor för att ge säker kontakt, särskilt på industriella kontakter.

Fluke 9062

Den unika Fluke 9062 kombinerar fasföljds- och motorrotationsvisning med fördelarna med beröringsfri mätning. Fluke 9062 har specialtillverkats för kommersiella och industriella miljöer. Instrumentet visar snabbt trefasrotation (inkoppling via testsladdar) på synkrona och asynkrona trefasmotorer. Beröringsfri mätning är idealiskt att använda på motorer där axeln inte är synlig. De testprober som medföljer instrumentet har kraftiga krokodilklämmor för att ge säker kontakt, särskilt på industriella kontakter.



Fluke 9040

Fluke 9062

9040:



9062:



Funktioner

	9040	9062
Trefasvisning	Via LCD	Via LED
Fasföljdsvisning	●	●
Visning av motorrotationsriktning		●
Beröringsfri mätning av rotationsriktningen av motorer under drift		●
Tydlig LCD-display	●	
Inga batterier behövs	●	

Specifikationer

	9040	9062
Spänningsområde	40 – 700 V	Up til 400 V
Fasvisning	-	120 – 400 V AC
Frekvensområde	15 – 400 Hz	2 – 400 Hz
Drifttid	Fortlöpande	Fortlöpande

Storlek (HxBxD) Fluke 9040:

124 mm x 61 mm x 27 mm

Storlek (HxBxD) Fluke 9062:

124 mm x 61 mm x 27 mm

Strömförsörjning 9040: från mätobjekt

Strömförsörjning 9062: 1 x 9 V

Vikt 9040: 0,20 kg

Vikt 9062: 0,15 kg

Två års garanti

Medföljande tillbehör

Fluke 9040: Krokodilklämmor - svarta (3)

Flexibla testprober - svarta (3)

Fluke 9062: Krokodilklämmor - svarta (3)

Flexibla testprober - svarta (3)

Testsladdar - svarta (3)

Beställningsinformation

Fluke 9040 Fasföljdsvisare

E-nr: 42 015 45

Fluke 9062 Fasföljdsvisare med beröringsfri

motorrotationstest

E-nr: 42 015 47

Fluke 9062-tillämpningar



Bestämma närvaron av fasföljd för elaggregat med flera faser



Bestämma rotationen på motor under gång genom att helt enkelt placera verktyget på motorblocket.



Kontrollera motorrotation innan anslutning.

Rekommenderade tillbehör



TLK290



TLK291



C25